

Louis Best. Nr. / Order no.	Produktbezeichnung / item description	Nettogewicht / weight in kg	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Höhe / height in mm	Ersetzt / replace	Spannung / voltage	Kapazität / capacity	Energieleistung / energy performance	Kaltstartwert / C.C.A.	Maximal Ladespannung / max. charging voltage	Empfohlener Ladestrom / recommended charging current	Maximaler Ladestrom / max. charging current	
			Mit den beigelegten Klebepads können ggf. Maßunterschiede zur Originalbatterie ausgeglichen werden. / The included adhesive pads can be used to compensate the differences to the dimensions of the original battery.											
10036941	PLFP-7L	0,55	107	56	85	YTZ5S YTZ7S YTX4L-BS YTX5L-BS YTX7L-BS YB4L-A YB4L-B YB5L-B YB6.5L-B	YB7L-B 12N4-3B 12N5-3B 12N5.5-3B 12N7-3B 12N7A-3A 12N7CZ-3D 12N7D-3B	12 V	2 Ah (10 Std)	24 Wh	140	14,6 V	1 A	4 A
10036942	PLFP-9R	0,78	134	65	92	YT7B-BS YT9B-BS YTX7A-BS YTX9-BS	YTR9-BS YB9A-A YB9-B 12N9-4B-1	12 V	3 Ah (10 Std)	36 Wh	210	14,6 V	1,5 A	6 A
10036943	PLFP-14BR	0,95	134	65	92	YTZ10S YT12B-BS YT14B-BS YTX14AH-BS YB10A-A2 YB12A-A YB12A-B	YB12B-B2 YB12C-A YB14-A2 YB14-B2 YB14A-A1 YB14A-A2 12N12A-4A-1	12 V	4 Ah (10 Std)	48 Wh	280	14,6 V	2 A	8 A
10036944	PLFP-14BL	0,95	134	65	92	YB10L-A2 YB10L-B YB10-B2 YTX14AHL-BS YB10L-BP YB12AL-A YB12AL-A2 YB14L-A1	YB14L-A2 YB14L-B2 YB16AL-A2 SYB14L-A2 SYB14L-B2 12N10-3A-2 12N11-3A-1 12N14-3A	12 V	4 Ah (10 Std)	48 Wh	280	14,6 V	2 A	8 A
10036945	PLFP-14R	1,06	148	86	105	YTZ12S YTZ14S YTX12-BS YTX12A-BS	YTX14-BS YTX14H-BS KMX14-BS	12 V	4 Ah (10 Std)	48 Wh	280	14,6 V	2 A	8 A

Louis Best. Nr. / Order no.	Produktbezeichnung / item description	Nettogewicht / weight in kg	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Höhe / height in mm	Ersetzt / replace	Spannung / voltage	Kapazität / capacity	Energieleistung / energy performance	Kaltstartwert / C.C.A.	Maximal Ladespannung / max. charging voltage	Empfohlener Ladestrom / recommended charging current	Maximaler Ladestrom / max. charging current	
			Mit den beigelegten Klebepads können ggf. Maßunterschiede zur Originalbatterie ausgeglichen werden. / The included adhesive pads can be used to compensate the differences to the dimensions of the original battery.											
10036946	PLFP-18R	1,16	148	86	105	YTX16-BS YTX16-BS-1 YB16B-A YB16B-A1 HYB16A-AB	YB16-B YB16-B-CX YB16C-B YB18-A	12 V	5 Ah (10 Std)	60 Wh	300	14,6 V	2,5 A	10 A
10036947	PLFP-18L	1,16	148	86	105	YTX14L-BS YTX15L-BS YTX18L-BS YB16L-B YB16CL-B	YB16L-A2 YB16HL-A-CX YB18L-A YB18L-A2 SYB16L-B	12 V	5 Ah (10 Std)	60 Wh	300	14,6 V	2,5 A	10 A
10036948	PLFP-20R	1,28	148	86	105	GYZ16 YTX20H-BS YTX20CH-BS	Y50-N18A-A ETX14	12 V	6 Ah (10 Std)	72 Wh	360	14,6 V	3 A	12 A
10036949	PLFP-20L	1,28	148	86	105	YTX20L-BS YTX20HL-BS YTX24HL-BS Y50-N18L-A-CX Y50-N18L-A	Y50-N18L-A2 Y50-N18L-A3 Y50-N18L-AT ETX14L	12 V	6 Ah (10 Std)	72 Wh	360	14,6 V	3 A	12 A
10036950	PLFP-30L	1,62	165	86	130	YTX30L-BS YB30L-B YB30CL-B Y60-N24AL-B 12N24-3A 12N24-3	52515 53030 ETX16L ETX18L ETX20L ETX30L	12 V	8 Ah (10 Std)	96 Wh	440	14,6 V	4 A	16 A